

## Flashen über Browser

Wenn Ihr kein Nullmodemkabel sondern nur ein Crossover , besitzt könnt Ihr die 500 HD auch über den Browser flashen. Hier eine kleine Anleitung:

Als erstes fahrt Ihr eure Dream hoch und stellt den Menüpunkt DHCP auf ein

**Menü-Einstellungen-System-Netzwerk-Adaptiereinstellung-DHCP ein**

Danach den Netzwerkttest ausführen. Nun wird der Dream eine IP Adresse gegeben. Diese Adresse mekt Ihr euch und fahrt die DM 500 HD runter. Am Netzschalter ausschalten.

**20 sek. Warten**

Nun schaltet Ihr die Dream wieder ein und haltet dabei den Standby Knopf gedrückt –ca. 1 min.

Nach dem loslassen des Standby Schalters am Gerät öffnet Ihr euren Browser und gebt die **gemerkte IP Adresse** in die Suchleiste ein. Es öffnet sich das **Flashfenster**.

Ganz unten im Fenster findet Ihr den Reiter **Firmware Upgrade**. Diesen klickt Ihr an. Im folgenden Fenster wählt Ihr euer Image und klickt dann auf **Flash**.

Dies dauert ein paar sek. Bis es losgeht. **Bei 100% angelangt** klickt Ihr auf **Reboot**. Euer neues Image ist nun auf der Box und der Startassi beginnt.